

ALADIN Easyclick Zwischenstecker *Plus* Dimm-Empfänger / 1 - Kanal

ALADIN
EASYCLICK



ALADIN Easyclick Zwischenstecker-Dimm- Empfänger 1 Kanal , Steckdosen-Empfänger Typ 13 / Phasenabschrittdimmer

Art. Nr. 300532

E-Nr. 204 121 009

- ▲ Steckdosenempfänger für Stecker Typ 13 zum Schalten und Dimmen von Stehleuchten etc. mittels Funktaster/Funktimer ALADIN Easyclick
- ▲ Zur einfachen Nachrüstung mit mobilem EnOcean-Empfänger
- ▲ Funkprotokoll EnOcean (868,3 MHz)
- ▲ Einfachste Anlernung aller ALADIN Easyclick Sender (Wand- / Handtaster, Timer, etc.)
- ▲ Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS/DIMMEN mit Memory
- ▲ Weitere Funktionen/Parameter:
 - 2-Tastenfunktion EIN/AUS/DIMMEN ohne Memory
 - 1-Tastenfunktion EIN/AUS/DIMMEN mit Memory
 - Treppenhauslicht mit Abschaltwarnung (div. Nachlaufzeiten 2 – 120 min.)
 - Ein- Ausschaltfunktion
 - Auf- Abdimmfunktion
 - 4 Lichtszenen (je Taster eine Lichtszene)
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Taster ohne Verkabelung / kein Schlitzen, Bohren etc.)
- ▲ Bis 32 Taster können einem Empfänger zugeordnet werden

Technische Daten:

- ▲ Sendefrequenz: 868,3 MHz
- ▲ Spannungsversorgung: 230V~ / 50 Hz
- ▲ Absicherung der Versorgungsleitung: - Sicherungsautomat
- Sicherung max 16A
- ▲ Zugelassene Lastarten: - Glühlampen (ohmsch Last)
- Hochvolthalogenlamp.
- elektrische Transformatoren
- ▲ Minimale Last: 60 W
- ▲ Maximale Last: 420 W
- ▲ Phasenabschrittdimmer
- ▲ Umgebungstemperatur: -20° bis +40° C
- ▲ Schutzart: IP 20
- ▲ Approbation: CE, KEMA / KEUR

Montage:

- ▲ Einstecken in Steckdosen Typ 13/12

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Zwischenstecker-Dimm-Empfänger
- ▲ Installationsanleitung in D / F

Masse:

128 x 66 x 37 mm

