

ALADIN Handsender Mini II

4 Tasten (A,B,C,D) / 4 Kanal

Kleiner, ergonomischer Handsender als mobile Fernbedienung konzipiert. Der Sender kann für alle ALADIN Empfänger verwendet werden. Zum mobilen Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Zum Steuern von Jalousie (mit Verstellen der Lamellen), Rollladen und Markisen. Zum Öffnen/Schliessen von Garagentoren und Einschalten der individuellen Empfangsbeleuchtung. Funktioniert wartungsfrei und ohne Batterie. Verschiedenste Funktionen können am Empfänger eingestellt werden. Rückseitig kann ein Ring befestigt werden, um z.B. ein Trageband anzubringen. Farben: Gehäusefarbe hellgrau, Tastenfarbe blau.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300203	204 014 539	hellgrau-blau

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der gewünschten Taste (neutrale Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz

Zweitast-Funktion (Standard): Tasten A/B und C/D sind gepaart (EIN/AUS)

Eintast-Funktion: 4 Kanäle einzeln steuern mit den Tasten A/B/C/D.

Impuls-Funktion

Einsatzbereich:

Mobiler Sender, ideal zum Steuern von Licht, Jalousie, Garagentore etc.

Zur Verwendung in Gebäuden aller Art.

Bei Außenanwendung ist Sichtkontakt zum Empfänger notwendig (Außenanwendung = oft eingeschränkte Funkreflexion)



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH, EU
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ UP-Empfänger ALADIN EnO ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreeschaltung
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreeschaltung
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H 80 44 21
Einbau in Mehrfachkombination:	nein

Lieferumfang:

1 x ALADIN Handsender Mini II

1 x Befestigungsring

Manual in D / F