ALADIN Steckdosen-Empfänger

Für Steckdose T13 / Stehleuchten etc.

Steckdosen-Empfänger mit Schaltaktor zum Schalten von Stehleuchten, Multimedia etc, unter Berücksichtigung von verschiedenen wählbaren Funktionen und Parametern. Empfängt Signal aller ALADIN-Sender, Funkprotokoll "EnOcean", Funktioniert bidirektional. Ansteuerung mit max. 32 Sender. Einfache Installation.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300531	204 120 109	weiss

Funktion:

- 2-Tasten-Funktion (Standard)
- 1-Tasten-Funktion
- Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
- Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 60 min
- Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Laufzeiten)
- Hotelcard-Funktion
- Präsenzmelder / Bewegungsmelder
- Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)
- Repeater-Funktion einstellbar
- Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

Einsatzbereich:

- Mobiler Funk-Empfänger mit integriereter T13-Steckdose
- Steuern von Stehleuchten etc. und Verbraucher jeglicher Art
- Ansteuerung über alle ALADIN Funksender
- Einsatz als mobiler Repeater zur Nachrüstung

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Schaltleistung:	■ Glühlampen (ohmsche Last): 2500 W ■ HV-Halogenlampen: 1200 W ■ EVG-Last: 3 Stk
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemparatur:	0° bis +40° C
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH, EU
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreischaltung
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60884 ■ EN 61058
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** 65 **B** 135 **H** 38 (75 mit Steckerteil)
Montage:	In Steckdose T13

Lieferumfang:

- 1 x Zwischenstecker-Empfänger
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch