

# ALADIN Steckdosen-Empfänger

Für Steckdose T13 / Stehleuchten etc.

Steckdosen-Empfänger mit Schaltaktor zum Schalten von Stehleuchten, Multimedia etc, unter Berücksichtigung von verschiedenen wählbaren Funktionen und Parametern. Empfängt Signal aller ALADIN-Sender, Funkprotokoll "EnOcean", Funktioniert bidirektional. Ansteuerung mit max. 32 Sender. Einfache Installation.



<b>Artikelnummer:</b> 300531	<b>E-Nummer:</b> 204 120 109	<b>Farbe:</b> weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

## Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)  
 1-Tasten-Funktion  
 Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)  
 Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhäuslicht / Zeiten: 2 - 60 min  
 Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Laufzeiten)  
 Hotelcard-Funktion  
 Präsenzmelder / Bewegungsmelder  
 Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)  
 Repeater-Funktion einstellbar  
 Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

## Einsatzbereich:

Mobiler Funk-Empfänger mit integrierter T13-Steckdose  
 Steuern von Stehleuchten etc. und Verbraucher jeglicher Art  
 Ansteuerung über alle ALADIN Funksender  
 Einsatz als mobiler Repeater zur Nachrüstung

## Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0,5 W		
<b>Schaltleistung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glühlampen (ohmsche Last): 2500 W</li> <li>■ HV-Halogenlampen: 1200 W</li> <li>■ EVG-Last: 3 Stk</li> </ul>		
<b>Energieversorgung:</b>	■ Netzspannung ~ 230V		
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis +40° C		
<b>Schutzklasse:</b>	IP20		
<b>Herstellung:</b>	CH, EU		
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EnOcean UP-Empfänger</li> <li>■ EnOcean REG-Empfänger</li> <li>■ EnOcean DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Ampel-System</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>		
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> </ul>		
<b>Zertifizierung:</b>	KEMA/KEUR, CE		
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EN 60884</li> <li>■ EN 61058</li> </ul>		
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>
	65	135	38 (75 mit Steckerteil)
<b>Montage:</b>	In Steckdose T13		

## Produkteunterlagen:

## Lieferumfang:

1 x Zwischenstecker-Empfänger  
 Manual in D / F