ALADIN Jalousie-Empfänger / STAK-STAS Hirschmann, 230V

Für Jalousie, Rollladen, Markiesen / 1 Motor

Jalousie-Funkempfänger mit Anschluss STAK3 / STAS3 zum Steuern von Jalousie, Rollladen und Markisen und anderen elektrischen Verbrauchern (1 Motor). Der Einbau kann auf einfache Weise im Rollladenkasten erfolgen (beachten allfälliger Funkabschirmung durch Metall). Der Funk-Empfänger kann über verschiedenste ALADIN Sender oder KNX-Gateways individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parameter (bis 10 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dem Empfänger mehrere Sender (auch mit unterschiedlichen Funktionen) zugeordnet werden. Das Einlernen erfolgt beim Einschalten der Spannung. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige des aktiven Ausgangs. Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Swiss Made

Artikelnummer:	**E-Nummer:**	**Farbe:**
300635	404 431 109	schwarz

Funktion:

- 2-Tasten-Funktion mit Lamellenverstellung
- AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (Standard)
- AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s
- AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (inverse Tastersteuerung)
- AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s (inverse Tastersteuerung)
- AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markiese) 120s
- AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markiese) 120s (inverse Tastersteuerung
- AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 0
- AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 1
- AUF/AB - Impulsbefehl (Drücken während Fahrt) 120s
- Repeater-Funktion zusätzlich einstellbar
- Alle Funktion sind via Funktaster beim Einschalten der Spannung einstellbar
- Statusanzeige des aktiven Ausgangs
- Beide Kanäle sind gegenseitig verriegelt
- Bei Spannungsunterbruch erfolgt ein Selbsttest, die Programmierung bleibt erhalten

Einsatzbereich:

- Für alle Motoren mit Hirschmann-Stecker STAK3/STAS3
- Für Jalousie
- Für Rollladen
- Für Sonnenstoren / Markisen
- Für Dachfenster
- Kann einfach im Rollladenkasten verbaut werden (Rollladenmonteur oder Elektriker), steckbar
- Ansteuerung: für 1 Motor
- Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Gerätelabel mit

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Schaltleistung:	■ Kontaktbelastung pro Kanal: max. 3,5A
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemparatur:	-20° bis +40° C
Schutzklasse:	IP 54
Herstellung:	CH, EU
Steuerung/Verwendung:	■ Jalousiesteuerung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CB, DEKRA, CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** 130 **B** 30 **H** 28
Montage:	Steckbar / Einbau im Rollladenkosten / STAK3-STAS3

Lieferumfang:

- 1 x Jalousie-Empfänger STAK/STAS
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch