

ALADIN Jalousie-Empfänger / STAK-STAS Hirschmann, 230V

Für Jalousie, Rollläden, Markisen / 1 Motor

Jalousie-Funkempfänger mit Anschluss STAK3 / STAS3 zum Steuern von Jalousie, Rollläden, Markisen und anderen elektrischen Verbrauchern (1 Motor). Der Einbau kann auf einfache Weise im Rollladenkasten erfolgen (beachten allfälliger Funkabschirmung durch Metall). Der Funk-Empfänger kann über verschiedenste ALADIN Sender oder KNX-Gateways individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parametern (bis 10 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dem Empfänger mehrere Sender (auch mit unterschiedlichen Funktionen) zugeordnet werden. Das erste Einlernen erfolgt beim Einschalten der Spannung. Weitere Sender können über codiertem Tasterbefehl eingelernt werden. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige des aktiven Ausgangs. Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Swiss Made



Artikelnummer: 300635	E-Nummer: 404 431 109	Farbe: schwarz
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Funktion:

2-Tasten-Funktion mit Lamellenverstellung
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (Standard)
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (inverse Tastersteuerung)
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s (inverse Tastersteuerung)
 AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollläden/Markise) 120s
 AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollläden/Markise) 120s (inverse Tastersteuerung)
 AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 0
 AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 1
 AUF/AB - Impulsbefehl (Drücken während Fahrt) 120s
 Repeater-Funktion zusätzlich einstellbar
 Alle Funktion sind via Funktaster beim Einschalten der Spannung einstellbar
 Statusanzeige des aktiven Ausgangs
 Beide Kanäle sind gegenseitig verriegelt
 Bei Spannungsunterbruch erfolgt ein Selbsttest, die Programmierung bleibt erhalten

Einsatzbereich:

Für alle Motoren mit Hirschmann-Stecker STAK3/STAS3
 Für Jalousie
 Für Rollläden
 Für Sonnenstoren / Markisen
 Für Dachfenster
 Kann einfach im Rollladenkasten verbaut werden (Rollladenmonteur oder Elektriker), steckbar
 Ansteuerung: für 1 Motor
 Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Gerätelebel mit

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Schalteistung:	■ Kontaktbelastung pro Kanal: max. 3,5A
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemperatur:	-20° bis +40° C
Schutzklasse:	IP 54
Herstellung:	CH, EU
Steuerung/Verwendung:	■ Jalousiesteuerung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CB, DEKRA, CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H 130 30 28
Montage:	Steckbar / Einbau im Rollladenkasten / STAK3-STAS3

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Jalousie-Empfänger STAK/STAS
 Manual in D / F