

# ALADIN Multi-Empfänger 1-Kanal / 230V / mit Nebenstelle / UP

## Für Licht- / allgem. Steuerungen / kleine Bauform

ALADIN Multi-Empfänger mit Nebenstelle (für konventionelle Taster / Schalter) zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern. Einfachste Anlernung aller ALADIN Sender (Wand- / Handtaster, etc.). Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Funktaster ohne Verkabelung / kein Schlitzen, Bohren etc.). Der Empfänger ist speziell für den Einsatz mit LEDs entwickelt worden. Ideal für Nachrüstungen von zusätzlichen Schaltstellen bei konventionellen Tastern/Schaltern.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300816	305 752 909	grün

Funktion:
2-Tasten-Funktion (Standard)
1-Tasten-Funktion
Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp) / Inverser Impuls / Zeiten: 1s-5s
Minuterie / Zeiten: 2 - 120 min
Nebenstelle: Minuterie: diverse Nachlaufzeiten
Hotelcard-Funktion
Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

Einsatzbereich:
Zur Erweiterung bestehender Installationen (verkabelt) mit Funktaster
Bei Renovationen mit unterschiedlichen Schaltkreisen (Erweiterung mit Funktaster)
Bei Gebäuden mit problematischen LEDs (höhere Einschaltspitzen)
Kleine Bauform / Einbau bei knappem Platz

## Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W						
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glühlampen (ohmsche Last): 2000 W</li> <li>■ HV-Halogenlampen: 1000 W</li> <li>■ Motorenlast: 600 VA</li> <li>■ EVG-Last: 5 Stk</li> </ul>						
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V						
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C						
Absicherung:	max. 13A						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH, DE						
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> <li>■ Netzfreischaltung</li> </ul>						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> </ul>						
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EN 60669</li> </ul>						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table style="margin-left: 100px;"> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> <tr> <td>38</td> <td>47</td> <td>24</td> </tr> </table>	L	B	H	38	47	24
L	B	H					
38	47	24					
Montage:	UP - Unterputz						



## Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger
Manual in D / F