

ALADIN Easyclick Zwischenstecker *Plus* Empfänger 1 - Kanal

ALADIN
EASYCLICK



ALADIN Easyclick Zwischenstecker-Empfänger 1 Kanal , Steckdosen-Empfänger Typ 13 Art. Nr. 300530 E-Nr. 204 120 009

- ▲ Steckdosenempfänger für Stecker Typ 13 zum Schalten von Stehleuchten etc. mittels Funktaster/Funktimer ALADIN Easyclick
- ▲ Zur einfachen Nachrüstung mit mobilem EnOcean-Empfänger
- ▲ Einfachste Anlernung aller ALADIN Easyclick Sender (Wand- / Handtaster, Timer, etc.)
- ▲ Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS
- ▲ Weitere Funktionen/Parameter:
 - Eintastfunktion
 - Tasterfolger
 - Beleuchtung mit Abschaltwarnung (div. Nachlaufzeiten 2 – 120 min.)
 - Einschalten mit Zeitglied
 - Lüfter mit Vorlauf- / Nachlaufzeit (div. Laufzeiten)
 - Lichtszenen
 - Fensterkontakt / Fenstergriff
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Taster ohne Verkabelung / kein Schlitzen, Bohren etc.)
- ▲ Bis 32 Sender können einem Empfänger zugeordnet werden

Technische Daten:

- ▲ Sendefrequenz: 868,3 MHz
- ▲ Spannungsversorgung: 230V~ / 50 Hz
- ▲ Absicherung der Versorgungsleitung: - Sicherungsautomat
- Sicherung max 16A
- ▲ Anschlussdaten:
 - Glühlampen 2'500 W
 - Hochvolthalogenlampen 1'250 W
 - EVG-Last 3 Stk
- ▲ Umgebungstemperatur: -20° bis +40° C
- ▲ Schutzart: IP 20
- ▲ Neutralleiter erforderlich ja
- ▲ Approbation: CE, KEMA / KEUR

Montage:

- ▲ Einstecken in Steckdosen Typ 13/12

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Zwischenstecker-Empfänger *Plus*
- ▲ Installationsanleitung in D / F

Masse:

128 x 66 x 37 mm

