# ALADIN Funktaster 2-fach I O - ▼▲

# Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll. Mit Bedruckung für Licht / Jalousie.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:	
300150	207 002 109	weiss	

### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue



## Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Energieversorgung:	<ul> <li>Interner Energiegenerator batterielos / kabellos</li> </ul>
Betriebstemparatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH, EU
Einbindung mit/in:	<ul> <li>UP-Empfänger</li> <li>REG-Empfänger</li> <li>DALI-Controller</li> <li>KNX-Gateways</li> <li>Ampel-System</li> <li>Netzfreischaltung</li> </ul>
Steuerung/Verwendung:	<ul><li>Lichtsteuerung</li><li>Jalousiesteuerung</li><li>Div. Steuern und Schalten</li></ul>
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	<b>L B H</b> 88 88 14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi
Einbau in Mehrfachkombination:	ja – Einbau-Set beiliegend

# Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung Manual in D / F



