ALADIN Funktaster 2-fach

Mit Rahmen "Hager Kallysto line"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	**E-Nummer:**	**Farbe:**
300170	207 002 003	weiss

Funktion:

- Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)
- Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)
- Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger
- Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

Einsatzbereich:

- Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)
- Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)
- Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger
- Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
Betriebstemparatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH, DE
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreischaltung
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreischaltung
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** **B** **H** 88 88 14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi
Einbau in Mehrfachkombination:	ja – Einbau-Set beiliegend

Lieferumfang:

- 1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
- 1 x Rahmen Kallysto - Line / Grösse 1
- 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
- Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch