

ALADIN Funktaster 2-fach - I / O

Mit Rahmen "Hager Kallysto line"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300171	207 022 003	weiss

Funktion:
Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

Einsatzbereich:
In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
Ideal für Neubauten (einfachere Planung)
Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
Design passend zu Kallysto - Line



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH, DE
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreischaltung
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreischaltung
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H 88 88 14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
1 x Rahmen Kallysto - Line / Grösse 1
1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F