ALADIN Handsender Mini II

4 Tasten (A,B,C,D) / 4 Kanal

Kleiner, ergonomischer Handsender als mobile Fernbedienung konzipiert. Der Sender kann für alle ALADIN Empfänger verwendet werden. Zum mobilen Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Zum Steuern von Jalousie (mit Verstellen der Lamellen), Rollladen und Markisen. Zum Öffnen/Schliessen von Garagentoren und Einschalten der individuellen Empfangsbeleuchtung. Funktioniert wartungsfrei und ohne Batterie. Verschiedenste Funktionen können am Empfänger eingestellt werden. Rückseitig kann ein Ring befestigt werden, um z.B. ein Trageband anzubringen. Farben: Gehäusefarbe anthrazit, Tastenfarbe hellgrau.

Artikelnummer:	**E-Nummer:**	**Farbe:**
300200	204 014 529	anthrazit-hellgrau

Funktion:

- Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)
- Energieerzeugung bei Drücken der gewünschten Taste (neutrale Mittelstellung)
- Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger
- Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz
- Zweitast-Funktion (Standard): Tasten A/B und C/D sind gepaart (EIN/AUS)
- Eintast-Funktion: 4 Kanäle einzeln steuern mit den Tasten A/B/C/D.
- Impuls-Funktion

Einsatzbereich:

- Mobiler Sender, ideal zum Steuern von Licht, Jalousie, Garagentore etc.
- Zur Verwendung in Gebäuden aller Art.
- Bei Aussenanwendung ist Sichtkontakt zum Empfänger notwendig (Aussenanwendung = oft eingeschränkte Funkreflexion)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
Betriebstemparatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH, EU
Einbindung mit/in:	■ EnOcean UP-Empfänger ■ UP-Empfänger ALADIN EnO ■ EnOcean REG-Empfänger ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX- / BACnet- / Modbus-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreischaltung
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreischaltung
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** **B** **H** 80 44 21
Einbau in Mehrfachkombination:	nein

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

- 1 x ALADIN Handsender Mini II
- 1 x Befestigungsring
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch