ALADIN Handsender Mini II

4 Tasten (A,B,C,D) / 4 Kanal

Kleiner, ergonomischer Handsender als mobile Fernbedienung konzipiert. Der Sender kann für alle ALADIN Empfänger verwendet werden. Zum mobilen Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Zum Steuern von Jalousie (mit Verstellen der Lamellen), Rollladen und Markisen. Zum Öffnen/Schliessen von Garagentoren und Einschalten der individuellen Empfangsbeleuchtung. Funktioniert wartungsfrei und ohne Batterie. Verschiedenste Funktionen können am Empfänger eingestellt werden. Rückseitig kann ein Ring befestigt werden, um z.B. ein Trageband anzubringen. Farben: Gehäusefarbe anthrazit, Tastenfarbe blau.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:	
300201	204 014 559	anthrazit-blau	



Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der gewünschten Taste (neutrale Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz

Zweitast-Funktion (Standard): Tasten A/B und C/D sind gepaart (EIN/AUS) $\,$

Eintast-Funktion: 4 Kanäle einzeln steuern mit den Tasten A/B/C/D.

Impuls-Funktion

Einsatzbereich:

Mobiler Sender, ideal zum Steuern von Licht, Jalousie, Garagentore etc.

Zur Verwendung in Gebäuden aller Art.

Bei Aussenanwendung ist Sichtkontakt zum Empfänger notwendig (Aussenanwendung = oft eingeschränkte Funkreflexion)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3	MHz / E	EnOcean	
Sendeleistung:	10 mV	1		
Energieversorgung:	■ Inf	terner E	Energiegenerator batterielos / ka	bellos
Betriebstemparatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen			
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3			
Herstellung:	CH, EU			
Einbindung mit/in:	■ UF ■ RE ■ DA ■ KN	G-Empt ALI-Cont IX-Gate npel-Sy:	inger ALADIN EnO fänger troller eways	
Steuerung/Verwendung:	■ Jal ■ Di	v. Steue	erung teuerung ern und Schalten chaltung	
Konformität:	■ RE		4/53/EU 907/2006 15/863/EU (RoHS3)	
Masse in mm (LxBxH/T):	L 80	B	H 21	
Einbau in Mehrfachkombination:	nein			

Lieferumfang:

1 x ALADIN Handsender Mini II
1 x Befestigungsring
Manual in D / F

