

## ALADIN Funktaster 1-fach - ▲▼

### Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

<b>Artikelnummer:</b> 300272	<b>E-Nummer:</b> 207 031 899	<b>Farbe:</b> braun (Feller coffee)
---------------------------------	---------------------------------	--

<b>Funktion:</b> Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)	<b>Einsatzbereich:</b> In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)	Ideal für Neubauten (einfachere Planung)
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger	Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC	Design passend zu EDIZIOdue



### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Sendeleistung:</b>	10 mW
<b>Energieversorgung:</b>	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
<b>Schutzklasse:</b>	IP21 / Schutzklasse 3
<b>Herstellung:</b>	CH, DE
<b>Einbindung mit/in:</b>	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ KNX-Gateways
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	■ Jalousiesteuerung ■ Heizungssteuerung
<b>Konformität:</b>	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	L      B      H 88      88      14
<b>Montage:</b>	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	ja - Einbau-Set beiliegend

### Lieferumfang: