ALADIN Funktaster 2-fach - ▼▲

Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

| Artikelnummer: | E-Nummer: | Farbe: |
|----------------|-------------|-----------------------|
| 300277 | 207 032 899 | braun (Feller coffee) |

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue



Technische Daten:

| Frequenz / Funkprotokoll: | 868,3 MHz / EnOcean | |
|--------------------------------|---|--|
| Sendeleistung: | 10 mW | |
| Energieversorgung: | Interner Energiegenerator batterielos / kabellos | |
| Betriebstemparatur: | -25° bis +65° C in trockenen Räumen | |
| Schutzklasse: | IP21 / Schutzklasse 3 | |
| Herstellung: | CH, EU | |
| Einbindung mit/in: | UP-EmpfängerREG-EmpfängerKNX-Gateways | |
| Steuerung/Verwendung: | JalousiesteuerungHeizungssteuerung | |
| Konformität: | ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) | |
| Masse in mm (LxBxH/T): | L B H | |
| | 88 88 14 | |
| Montage: | Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi | |
| Einbau in Mehrfachkombination: | ja - Einbau-Set beiliegend | |

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung Manual in D / F



