# ALADIN Funktaster 2-fach - I / O

**Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"**

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

| Artikelnummer: | E-Nummer: | Farbe: |
|---|---|---|
| 300285 | 207 022 039 | hellgrau |

### Funktion:

- Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)
- Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)
- Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger
- Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

### Einsatzbereich:

- In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
- Ideal für Neubauten (einfachere Planung)
- Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
- Design passend zu EDIZIOdue

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Frequenz / Funkprotokoll:** | 868,3 MHz / EnOcean |
| **Sendeleistung:** | 10 mW |
| **Energieversorgung:** | ■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos |
| **Betriebstemparatur:** | -25° bis +65° C in trockenen Räumen |
| **Schutzklasse:** | IP21 / Schutzklasse 3 |
| **Herstellung:** | CH, EU |
| **Einbindung mit/in:** | ■ UP-Empfänger<br>■ REG-Empfänger<br>■ DALI-Controller<br>■ KNX-Gateways<br>■ Ampel-System<br>■ Netzfreischaltung |
| **Steuerung/Verwendung:** | ■ Lichtsteuerung<br>■ Div. Steuern und Schalten<br>■ Netzfreischaltung |
| **Konformität:** | ■ RED-2014/53/EU<br>■ REACH-1907/2006<br>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) |
| **Masse in mm (LxBxH/T):** | **L** 88 **B** 88 **H** 14 |
| **Montage:** | Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi |
| **Einbau in Mehrfachkombination:** | ja – Einbau-Set beiliegend |

### Lieferumfang:

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch