

ALADIN Funktaster 1-fach - Glocke

Mit Rahmen "Feller EDIZIO.liv"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300313	207 042 139	weiss

Funktion:	Einsatzbereich:
Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)	In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)	Ideal für Neubauten (einfachere Planung)
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger	Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC	Design passend zu EDIZIO.liv

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH, EU
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ KNX-Gateways
Steuerung/Verwendung:	■ Türsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
Zertifizierung:	CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H 96 96 14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
1 x Rahmen EDIZIO.liv
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F

