

## ALADIN Funktaster 1-fach schwarz

### Mit Rahmen "Feller EDIZIO.liv"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

| Artikelnummer: | E-Nummer:   | Farbe:  |
|----------------|-------------|---------|
| 300315         | 207 042 309 | schwarz |

| Funktion:  |
|--|
| Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie) |
| Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)                                     |
| Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger                          |
| Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC  |

| Einsatzbereich:  |
|--|
| In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden |
| Ideal für Neubauten (einfachere Planung)   |
| Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)        |
| Design passend zu EDIZIO.liv   |



### Technische Daten:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>      | 868,3 MHz / EnOcean  |
| <b>Sendeleistung:</b>                 | 10 mW  |
| <b>Energieversorgung:</b>             | ■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -25° bis +65° C in trockenen Räumen  |
| <b>Schutzklasse:</b>                  | IP21 / Schutzklasse 3  |
| <b>Herstellung:</b>                   | CH, EU   |
| <b>Einbindung mit/in:</b>             | ■ UP-Empfänger<br>■ REG-Empfänger<br>■ DALI-Controller<br>■ KNX-Gateways<br>■ Ampel-System<br>■ Netzforschaltung |
| <b>Steuerung/Verwendung:</b>          | ■ Lichtsteuerung<br>■ Div. Steuern und Schalten<br>■ Netzforschaltung  |
| <b>Zertifizierung:</b>                | CE   |
| <b>Konformität:</b>                   | ■ RED-2014/53/EU<br>■ REACH-1907/2006<br>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)  |
| <b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>         | L      B      H<br>96      96      14  |
| <b>Montage:</b>                       | Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi  |
| <b>Einbau in Mehrfachkombination:</b> | ja - Einbau-Set beiliegend   |

### Lieferumfang:

|  |
|--|
| 1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte  |
| 1 x Rahmen EDIZIO.liv                    |
| Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung |
| Manual in D / F                          |