

## ALADIN Funktaster 1-fach - I / O hellgrau

Mit Rahmen "Feller EDIZIO.liv"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300330	207 042 419	hellgrau

Funktion:
Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

Einsatzbereich:
In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
Ideal für Neubauten (einfachere Planung)
Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
Design passend zu EDIZIO.liv



### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Sendeleistung:</b>	10 mW
<b>Energieversorgung:</b>	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
<b>Schutzklasse:</b>	IP21 / Schutzklasse 3
<b>Herstellung:</b>	CH, EU
<b>Einbindung mit/in:</b>	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreischaltung
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreischaltung
<b>Zertifizierung:</b>	CE
<b>Konformität:</b>	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	L      B      H 96      96      14
<b>Montage:</b>	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	ja - Einbau-Set beiliegend

### Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
1 x Rahmen EDIZIO.liv
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F