

## ALADIN DALI-Controller / EVG / EASY

### Broadcast / Schalten und Dimmen

Die ALADIN DALI Controller arbeiten als Lichtsteuerung mit ALADIN Sender (EnOcean Funksystem) und Geräten mit DALI-Schnittstelle (z. B. elektronische Vorschaltgeräte). Beim ALADIN DALI Controller EASY (Broadcast) werden Funktaster direkt eingelernt. Eine Konfiguration via Software ist nicht möglich. Der EASY Controller steuert DALI-Steuergeräte (Teilnehmer) als 1 Gruppe in den Funktionen: EIN / AUS / Dimmen.

<b>Artikelnummer:</b>	<b>E-Nummer:</b>	<b>Farbe:</b>
300502	205 640 159	weiss



#### Funktion:

Zum Schalten / Dimmen über DALI Broadcast  
Ansteuerung durch ALADIN Funktaster  
integriertes Netzteil / bis 15 Teilnehmer  
DALI-Master, steuert DALI-Leuchten + EVGs  
Max. 10 Funksender einlernbar

#### Einsatzbereich:

In allen Installationen mit DALI-Beleuchtung  
EVG-Gehäuse: zum Einbau in Hohldecken / ev.  
Leuchtenkörper

#### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Standby-Verbrauch:</b>	1.6 W max. 2.6 W / 10 mA		
<b>Betriebstemperatur:</b>	+5° bis +50° C		
<b>Schutzklasse:</b>	IP20		
<b>Herstellung:</b>	DE		
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DALI-Controller</li> </ul>		
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> </ul>		
<b>Zertifizierung:</b>	DIN EN 60950-1 EN 601000-6-2 / EN61000-6-3 / EN 301489-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2		
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ DIN EN 60950-1</li> <li>■ EN 61000</li> <li>■ ETSI EG 203 367</li> </ul>		
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>
	145	21	18
<b>Montage:</b>	Aufputz / Unterputz		

#### Lieferumfang:

1 x DALI-Controller  
Manual in D / F