

ALADIN DALI-Controller / UP / FLEX

FLEX / Schalten, Dimmen / Konfiguration via PC

Die ALADIN DALI Controller arbeiten als Lichtsteuerung mit ALADIN Sender (EnOcean Funksystem) und Geräten mit DALI-Schnittstelle (z. B. elektronische Vorschaltgeräte). Beim ALADIN DALI Controller FLEX werden Funktaster mit PC-Software BL-PC-FLEX konfiguriert. Mit der Software ist eine frei konfigurierbare Lichtsteuerung möglich. Der FLEX Controller steuert DALI-Steuergeräte (Teilnehmer) ganz nach Kundenwunsch in einer oder mehrere Gruppen, Szenen, Dimmen etc.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300511	205 640 359	schwarz

Funktion:

freie konfigurierbare Lichtsteuerung via PC-Software BL-PC-FLEX möglich

Funktionen: Schalten / Dimmen / Szenen

Ansteuerung durch ALADIN Funktaster

integriertes Netzteil / bis 17 Slaves

DALI-Master, steuert DALI-Leuchten + EVGs

max. 10 Funksender einlernbar

Einsatzbereich:

In allen Installationen mit DALI-Beleuchtung

UP-Gehäuse für Einbau in Dose



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Standby-Verbrauch:	1,6 W max. 2,6 W / 10 mA		
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V		
Betriebstemperatur:	+5° bis +50° C		
Schutzklasse:	IP20		
Herstellung:	DE		
Einbindung mit/in:	■ DALI-Controller		
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung		
Zertifizierung:	DIN EN 60950-1 EN 601000-6-2 / EN61000-6-3 / EN 301489-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ DIN EN 60950-1 ■ EN 61000 ■ ETSI EG 203 367 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	51	51	33
Montage:	UP - Unterputz		

Lieferumfang:

1 x DALI-Controller

Manual in D