

ALADIN Set 2 / Mini-Empfänger 1-Kanal mit Nebenstelle + Funktaster

Empfänger 300817 + Funktaster 300130

Flextron ALADIN Set 2 bestehend aus: 1x ALADIN Funktaster 1-fach, batterielos, im Design EDIZIOdue, inkl. Montage-Set zum Einbau in Kombination // 1 x ALADIN Mini-Empfänger 1-Kanal, mit Nebenstellen-Eingang (für Taster/Schalter), zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. 9 Funktionen zum Schalten, zur Impuls-Steuerung und für Minuterie (5 Min.) sind einstellbar. Nachfolge-Set des 207 982 009.


Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300984	207 985 009	weiss

Funktion:

- 2-Tasten-Funktion (Standard)
- 1-Tasten-Funktion
- Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
- Minuterie / Nachlaufzeit: 5 min
- Handsender-Funktion (Tasten A-D programmierbar)
- Nebenstelle zum Schalten
- Nebenstelle: mit Minuterie 5 min.

Einsatzbereich:

- Zur Erweiterung bestehender Installationen (verkabelt) mit Funktaster
- Bei Renovationen mit unterschiedlichen Schaltkreisen (Erweiterung mit Funktaster)
- Kleine Bauform / Einbau bei knappem Platz
- Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Gerätelabel mit ☰



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W						
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohmsche Last: 2300 W ■ Motorenlast: 600 VA 						
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Netzspannung ~ 230V 						
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C						
Absicherung:	max. 13A						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH - Schweiz						
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ Netzfreischaltung 						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreischaltung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone 						
Zertifizierung:	CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table style="margin-left: 100px;"> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> <tr> <td>47</td> <td>38</td> <td>24</td> </tr> </table>	L	B	H	47	38	24
L	B	H					
47	38	24					
Montage:	UP - Unterputz						

Lieferumfang:

- 1 x UP-Empfänger
- 1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
- 1 x Rahmen EDIZIOdue / Größe 1
- 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
- Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
- Manual in D / F