ALADIN Turo Mini-Poussoir radio, simple, blanc

Bien adapté aux bâtiments avec des murs en verre

Le poussoir radio ALADIN Turo a été développé en tant que nouveau design 2020 spécialement pour l'utilisation dans les grands bâtiments pour le montage sur des murs en verre (face arrière fermée), comme émetteur de bureau, mais aussi pour l'utilisation classique pour un montage adhésif ou à vis. ALADIN Turo fonctionne sans câblage et sans batterie (avec générateur d'énergie) et ne nécessite aucun entretien. Le commutateur sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz.



No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300110	207 021 009	blanc

Fonctions:

- Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)
- Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)
- Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN
- Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz / avec NFC (à partir d'octobre 2020)

Domaine d'applications:

- Dans tous bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)
- Idéal pour le montage sur des murs en verre (la face arrière est fermée, aucun point de colle n'est visible)
- Idéal également pour le montage sur les bureaux
- Pour le montage dans des zones où des poussoir radio de petite taille sont nécessaires
- Idéal dans les chambres à coucher (fonction plus silencieuse)

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Puissance d'émission:	10 mW
Alimentation d'énergie:	■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs
Type de protection:	IP40
Production:	CH, EU
Intégration avec/dans:	■ EnOcean récepteur ENC ■ EnOcean récepteur AMD ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX- / BACnet- / Modbus-passerelle ■ Système d'occupation ■ Commutation fiable
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. ■ Déconnexion du réseau
Certification:	CE
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L** **L** **H** 60 60 16
Installation:	Vissage / collage
Installation en combinaison multiple:	Non

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x poussoir radio ALADIN Turo
- Feuille à coller spécial
- Notice en Fr / De

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch