

ALADIN Télécommande Mini II

4 touches (A,B,C,D) / 4 canaux

Petit émetteur portable ergonomique conçu comme une télécommande mobile. L'émetteur peut être utilisé pour tous les récepteurs ALADIN. Pour la commutation et la variation de l'éclairage. Pour la commande de stores (avec le réglage des lamelles), de volets et de vénitiennes. Pour ouvrir/fermer les portes de garage et allumer l'éclairage individuel d'accueil. Fonctionne sans entretien et sans batterie. Diverses fonctions peuvent être réglées sur le récepteur. Un anneau peut être fixé à l'arrière, par exemple pour attacher un ruban. Les couleurs: le boîtier gris et les boutons rouge.

No d'article: 300204	E-No: 204 014 549	Couleur: gris clair-rouge
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Fonctions:

Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)

Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)

Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN

Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz

Fonction à deux touches (standard) : les touches A/B et C/D sont jumelées (ON/OFF)

Fonction à une touche : commande des 4 canaux individuelles avec les touches A/B/C/D.

Fonction impulsion

Domaine d'applications:

Emetteur mobile, idéal pour commander les lumières, les stores, les portes de garage, etc.

Dans tous bâtiments

Pour une utilisation en extérieur, un contact visuel avec le récepteur est nécessaire (utilisation en extérieur = réflexion radio souvent limitée)



Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean		
Puissance d'émission:	10 mW		
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage 		
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs		
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3		
Production:	CH, EU		
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean récepteur ENC ■ Récepteurs ENC ALADIN EnO ■ EnOcean récepteur AMD ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX-passerelle ■ Système d'occupation ■ Commutation fiable 		
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande de store / vénitien ■ Commande et commutations div. ■ Déconnexion du réseau 		
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 		
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L	L	H
	80	44	21
Installation en combinaison multiple:	Non		

Documents de produits:

Livraison:

1 x ALADIN Mini télécommande II

1 x Anneau de fixation

Notice en Fr / De