

## ALADIN Pousoir radio, simple gris foncé

### Avec le cadre "Feller EDIZIO.liv"

Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-pousoir sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz.

No d'article:	E-No:	Couleur:
300317	207 042 509	gris foncé

#### Fonctions:

- Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)
- Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)
- Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN
- Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz / avec NFC

#### Domaine d'applications:

- Dans tous bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)
- Idéal pour les nouveaux bâtiments (planification facilitée)
- Idéal également pour les rénovations (pas de câblage nécessaire, moins d'efforts)
- Conception adaptée à EDIZIO.liv



#### Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean						
Puissance d'émission:	10 mW						
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage</li> </ul>						
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs						
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3						
Production:	CH, EU						
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Récepteur ENC</li> <li>Récepteur AMD</li> <li>DALI-Controller</li> <li>KNX-passerelle</li> <li>Système d'occupation</li> <li>Commutation fiable</li> </ul>						
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande d'éclairage</li> <li>Commande et commutations div.</li> <li>Déconnexion du réseau</li> </ul>						
Certification:	CE						
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> <li>RED-2014/53/EU</li> <li>REACH-1907/2006</li> <li>RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>						
Dimensions en mm (LxLxH/P):	<table> <tr> <td>L</td> <td>L</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>96</td> <td>14</td> </tr> </table>	L	L	H	96	96	14
L	L	H					
96	96	14					
Installation:	Vissage et collage, ou installation en combinaison multiple						
Installation en combinaison multiple:	Oui - cadre de fixation inclus						

#### Livraison:

- 1 x pousoir radio / plaque de montage
- 1 x cadre de recouvrement EDIZIO.liv
- feuille à coller spécial
- Notice en Fr / De