ALADIN Poussoir radio, double gris foncé

Avec le cadre "Feller EDIZIO.liv"

Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-poussoir sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz.

No d'article:	E-No:	Couleur:	
300327	207 042 549	gris foncé	

Fonctions:

Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans

Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)

Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN

Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz / avec NFC

Domaine d'applications:

Dans tous bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)

Idéal pour les nouveaux bâtiments (planification facilitée) Idéal également pour les rénovations (pas de câblage nécessaire, moins d'efforts)

Conception adaptée à EDIZIO.liv



Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean	
Puissance d'émission:	10 mW	
Alimentation d'énergie:	 Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage 	
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs	
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3	
Production:	CH, EU	
Intégration avec/dans:	 Récepteur ENC Récepteur AMD DALI-Controller KNX-passerelle Système d'occupation Commutation fiable 	
Contrôle/Utilisation:	Commande d'éclairageCommande et commutations div.Déconnexion du réseau	
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)	
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L L H	
	96 96 14	
Installation:	Vissage et collage, ou installation en combinaison multiple	
Installation en combinaison multiple:	Oui - cadre de fixation inclus	

Livraison:

1 x poussoir radio / plaque de montage	
1 x cadre de recouvrement EDIZIO.liv	
feuille à coller spécial	
Notice en Fr / De	



