

## ALADIN Set de signalisation No 1

### Avec émetteur de bureau "Desk" noble design

L'émetteur de bureau avec affichage de l'état (touches rouge/verte) envoie un ordre de commutation à la signalisation d'entrée. La signalisation passe au rouge ou au vert. Le statut peut être interrogé sur l'émetteur du bureau. Il est particulièrement adapté aux bureaux, aux salles d'attente, aux cabinets médicaux, etc. L'ensemble peut être étendu en option avec la sonnette ALADIN (300468). Le récepteur de signalisation est livré avec 4 pictogrammes.

<b>No d'article:</b>	<b>E-No:</b>
300340	205 940 759

#### Fonctions:

Indication si la pièce est libre/occupée (entrer/attendre) - vert-rouge

Commuter par l'émetteur de bureau dans la pièce

Affichage de l'état de la signalisation d'entrée sur l'émetteur de bureau "Desk"

Possibilité d'arrêter les fonctions (la nuit)

Récepteur avec extension pour une lampe optionnelle

En option l'ensemble peut être complété par une sonnette radio "Bell"

#### Domaine d'applications:

Pour les bureaux, les salles de réunion

Pour les réception / les administrations publiques

Pour les cabinets médicaux / hôpitaux, etc.

Installer le récepteur de signalisation à côté de la porte



#### Caractéristiques techniques:

<b>Fréquence / Protocole radio:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Autoconsommation:</b>	< 0.5 W
<b>Alimentation d'énergie:</b>	■ Tension ~ 230V
<b>Température ambiante:</b>	0° à +40° C
<b>Type de protection:</b>	IP20
<b>Production:</b>	CH, DE
<b>Intégration avec/dans:</b>	■ Système d'occupation
<b>Contrôle/Utilisation:</b>	■ Commande d'éclairage
<b>Certification:</b>	KEMA/KEUR, CE
<b>Conformité:</b>	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
<b>Dimensions en mm (LxLxH/P):</b>	L      L      H 100 Ø 40
<b>Installation:</b>	ENC - encastrée
<b>Installation en combinaison multiple:</b>	Oui - cadre de fixation inclus

#### Livraison:

1 x Emetteur de bureau "Desk" (Art. 300344)

1 x Récepteur ENC avec LED (Art. 300346)

1 x Cadre de recouvrement EDIZIOdue

1 x Couverture pour le récepteur de signalisation

4 x pictogrammes (séance, accueil, entrée, médecin)

Notice en De