

## ALADIN DALI-Controller / UP / FLEX

### FLEX / commutation, variation / configuration par PC

Les contrôleurs ALADIN DALI fonctionnent comme commande d'éclairage avec l'émetteur ALADIN (système radio EnOcean) et les appareils avec interface DALI (par exemple les ballasts électroniques). Avec le contrôleur ALADIN DALI FLEX, les boutons poussoirs sans fil sont configurés avec le logiciel PC BL-PC-FLEX. Le logiciel permet un contrôle de l'éclairage librement configurable. Le contrôleur FLEX commande les appareils de commande DALI (appareils) dans un ou plusieurs groupes, scènes, gradations, etc. selon les besoins du client.

<b>No d'article:</b> 300511	<b>E-No:</b> 205 640 359	<b>Couleur:</b> noir
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------

#### Fonctions:

Possibilité de configurer gratuitement le contrôle de l'éclairage via le logiciel pour PC BL-PC-FLEX

Contrôle par poussoirs radio ALADIN

Unité d'alimentation électrique intégrée / jusqu'à 17 participants

DALI master, contrôle les luminaires DALI + BE

Max. 10 émetteurs radio peuvent être appris

Sortie: DALI+, DALI-, typ. 16V DC (max. 34 mA)

#### Domaine d'applications:

Dans toutes les installations équipées d'un éclairage DALI

Dans toutes les installations équipées d'un éclairage DALI



#### Caracteristiques techniques:

<b>Fréquence / Protocole radio:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Autoconsommation:</b>	1.6 W max. 2.6 W / 10 mA		
<b>Alimentation d'énergie:</b>	■ Tension ~ 230V		
<b>Température ambiante:</b>	+5° à +50° C		
<b>Type de protection:</b>	IP20		
<b>Production:</b>	DE		
<b>Intégration avec/dans:</b>	■ DALI-Controller		
<b>Contrôle/Utilisation:</b>	■ Commande d'éclairage		
<b>Certification:</b>	DIN EN 60950-1 EN 601000-6-2 / EN61000-6-3 / EN 301489-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2		
<b>Conformité:</b>	■ RED-2014/53/EU ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ DIN EN 60950-1 ■ EN 61000 ■ ETSI EG 203 367		
<b>Dimensions en mm (LxLxH/P):</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	51	51	33
<b>Installation:</b>	ENC - encastrée		

#### Livraison:

1 x DALI-Controller

Notice en De