ALADIN Set 3 / Récepteur variateur LED + poussoir radio

Récepteur variateur LED 300651 + Poussoir radio 300130



Set composé de: 1 récepteur ALADIN encastrable à 1 canal pour la commutation et la variation de l'éclairage, en tenant compte de diverses fonctions. => no.art.: 300651. ALADIN Poussoir radio, simple, blanc. Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-poussoir radio transmet un protocole EnOcean à 868MHz. => no.art. 300130

No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300982	207 983 009	blanc

Fonctions:

Commutation / Variation
Commande à 2-touches avec mémoire (standard)
Commande à 2-touches sans mémoire (paramètres div.)
Commande à 1-touches avec mémoire
Minuterie, temporisation, éclairage de la cage (temporisation de 2-120 min)
Configurations des scènes
Commande carte d'hôtel
Commande détecteur de présence / mouvement et capteur lumière
Réglage des paramètres de variation / valeurs min-max. / courbe de variation
Fonction répéteur possible (repeater)
Chaque fonction a différents paramètres (temps/affectation des touches)

Domaine d'applications:

Pour la variation et la commutation des lumières LED (max. 150W)
Pour la variation et la commutation des lampes halogènes et à incandescence (max. 300W)

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	< 0.5 W
Types de charges:	■ Lampes à incandescence: 300 W ■ Lampes halogènes HT: 300 W ■ LED à intensité variable: 150 W ■ Charge minimal: 1 W
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	0° à +40° C
Protection par fusibles:	max. 16A
Type de protection:	IP20
Production:	CH, DE
Intégration avec/dans:	■ Récepteur ENC
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage
Certification:	KEMA/KEUR, CE
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ NS / LV Directive 2014/35/EU ■ EN 55015 ■ EN 60669 ■ EN 61000 ■ EN 61547 ■ IEC/EN 62368 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L** **L** **H** 50 47 30
Installation:	ENC - encastrée
Installation en combinaison multiple:	Oui - cadre de fixation inclus

Livraison:

1 x récepteur ENC
1 x poussoir radio / plaque de montage
1 x cadre de recouvrement EDIZIOd
1 x cadre de fixation pour comb. muliple
Feuille à coller spécial
Notice en Fr / De

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch