

## Rauchmelder FireHawk

### Langzeitbatterie / ca. 10 Jahre

Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Ein neues Verfahren überwacht und verbessert intern die Energieversorgung von Lithiumbatterien und sorgt so für eine max. Lebensdauer der Batterie ohne Störungen. Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Ländern Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung zum einfachen Austausch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich.


**Artikelnummer:**

102130

**Typ:**

FHB-10-CH

**Funktion:**

Rauchmelder mit TSE-Technologie

Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung

Mit fest eingebauter Lithiumbatterie / 10 Jahre Betriebsdauer

Kein Batteriewechsel notwendig

Wartungs- und Bedienerfreundlich

Einfache Installation

Mit Alarm-Stummschalt-Taste

**Einsatzbereich:**

In Wohnbereich

Empfehlung: in jeden Raum (ausser Bad)

In Wohnwagen / Camper

Im Gewerbe

Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF

**Technische Daten:**
**Technologie:**

- Fotoelektronischer Rauchmelder

**Messverfahren:**

- TSE-Technology
- Optisch mit Thermo-Kontrolle
- Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung

**Farbe:**

weiss

**Energieversorgung:**

- Langzeit-Batterie / fest eingebaut
- Lithium-Batterie
- Batterie 3V

**Batterielebensdauer:**

- ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen

**Warnton:**

- Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m

**Alarmstummschaltung:**

- Drücken der Prüftaste
- Stummschaltung während 10 min möglich

**Statusblinken:**

- Schwaches Statusblinken ca. alle 60 s

**Temperatur-Bereich:**

- +4° bis +38° C

**Prüf- / Stummschalttaste:**

- Gleiche Taste für beide Funktionen

**Selbsttest des Gerätes:**

- Interner Test alle 60 s

**Selbstwartung Batterie:**

- Neue Technologie verbessert Batteriewerte
- Lithiumbatterie / periodische, interne Batteriewartung durch Elektronik
- Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen

**Wartungsintervall:**

- Funktionstest ca. alle 4 Monate
- Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)

**Masse: Ø / Höhe in mm:**

- Ø 87 mm / H 38 mm

**Zertifizierung / Norm:**

- EN 14604:2001/AC:2008
- VdS / 0786-CPR-21636

**Garantiefrist:**

- 5 Jahre Herstellergarantie

**Austauschen gem. Norm:**

- Austausch nach 10 Jahren
- Vorschrift zum Austausch gem. EN 14604

**Produkteunterlagen:**
**Lieferumfang:**

1 x Rauchmelder

1 Set Schrauben/Dübel

1 x Fixpad

Adapterplatte "FireAngel" optional erhältlich