

## ALADIN Turo Mini-Funktaster 1-fach - Glocke

### Ideal für Montage auf Glas und Pulten

Der ALADIN Turo Funktaster wurde als neues Design 2020 speziell für den Einsatz in Grossbauten zur Montage auf Glaswänden (Rückseite geschlossen), als Pultsender, aber auch zum klassischen Einsatz für die Klebe- oder Schraubmontage entwickelt. ALADIN Turo funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie (mit Energiegenerator) und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300113	207 021 039	weiss

#### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischer Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (außer Metall) montiert werden

Ideal zur Montage auf Glaswänden (Rückseite ist geschlossen, keine hässlichen Klebestellen sichtbar)

Ideal auch zur Befestigung auf Pulten

Zur Montage in Bereichen, an welchen extra kleine Funktaster notwendig sind.

Ideal in Schlafzimmer (leisere Funktion)

#### Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Sendeleistung:	10 mW						
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos						
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen						
Schutzklasse:	IP41 / Schutzklasse 3						
Herstellung:	CH, EU						
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> <li>■ REG-Empfänger</li> <li>■ DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Ampel-System</li> <li>■ Netzfreischaltung</li> </ul>						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> </ul>						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>L</td> <td>B</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>60</td> <td>16</td> </tr> </table>	L	B	H	60	60	16
L	B	H					
60	60	16					
Montage:	Schrauben, Kleben						
Einbau in Mehrfachkombination:	nein						

#### Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN Turo

Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung

Manual in D / F