ALADIN Hotelcard-Schalter

Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Der energieautarke ALADIN Hotelcard-Schalter dient dazu, mit Einstecken der Hotelcard die Netzspannung im Zimmer einzuschalten. Bei Entnahme der Hotelcard werden alle nicht benötigten elektrischen Verbraucher automatisch ausgeschaltet. Der Hotelcard-Schalter benötigt weder eine Verkabelung noch eine Batterie, kann einfach nachgerüstet werden und steuert einen ALADIN-Empfänger als zentraler Schalter.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300180	305 900 009	weiss

Funktion:

- Sendet Signal beim Einstecken / Herausziehen der Hotelcard
- Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)
- Funktioniert mit Kartengrösse 86 x 54 mm
- Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

Einsatzbereich:

- In Hotels ober Gebäuden, welche über ein Card-System zur Zimmerbelegung verwenden
- Steuert die Spannungsversorgung im Raum via Funk über einen ALADIN Empfänger
- Design passend zu EDIZIOdue (Rahmen modifiziert)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
Betriebstemparatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Sicherheitskleinspannung:	Ja
Herstellung:	CH, DE
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Netzfreischaltung
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** 87 **B** 87 **H** 24
Montage:	Schrauben, Kleben
Einbau in Mehrfachkombination:	nein

Lieferumfang:

- 1 x Hotelcard-Schalter
- 1 x 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1 (bearbeitet)
- Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch