

ALADIN Hotelcard-Schalter

Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"



Der energieautarke ALADIN Hotelcard-Schalter dient dazu, mit Einstecken der Hotelcard die Netzspannung im Zimmer einzuschalten. Bei Entnahme der Hotelcard werden alle nicht benötigten elektrischen Verbraucher automatisch ausgeschaltet. Der Hotelcard-Schalter benötigt weder eine Verkabelung noch eine Batterie, kann einfach nachgerüstet werden und steuert einen ALADIN-Empfänger als zentraler Schalter.

Technische Daten

Frequenz / Funkprotokoll:
868,3 MHz / EnOcean

Sendeleistung:
10 mW

Energieversorgung:
Interner Energiegenerator batterieelos / kabellos

Betriebstemperatur:
-25° bis +65° C in trockenen Räumen

Schutzklasse:
IP21 / Schutzklasse 3

Sicherheitskleinspannung:
Ja

Herstellung:
CH, DE

Einbindung mit/in:
UP-Empfänger
REG-Empfänger
DALI-Controller
KNX-Gateways
Netzfreischaltung

Steuerung/Verwendung:
Lichtsteuerung
Div. Steuern und Schalten

Konformität:
REACH-1907/2006
RED-2014/53/EU
RoHS-2015/863/EU (RoHS3)

Masse in mm (LxBxH/T):
87 87 24

Montage:
Schrauben, Kleben

Einbau in Mehrfachkombination:
nein

Artikelnummer: 300180
E-Nummer: 305 900 009
Farbe: weiss

Einsatzbereich:

In Hotels oder Gebäuden, welche über ein Card-System zur Zimmerbelegung verwenden

Steuert die Spannungsversorgung im Raum via Funk über einen ALADIN Empfänger

Design passend zu EDIZIOdue (Rahmen modifiziert)

Funktion:

Sendet Signal beim Einstecken / Herausziehen der Hotelcard

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Funktioniert mit Kartengrösse 86 x 54 mm

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

Lieferumfang:

1 x Hotelcard-Schalter

1 x 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1 (bearbeitet)

Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung

Manual in D / F

07.03.2021