

ALADIN Easyclick Sendemodul extern, PC-gesteuert / mit USB-Anschluss

ALADIN
EASYCLICK



ALADIN Easyclick Sender extern mit USB-Anschluss

Art. Nr. 300193

E-Nr. 405 740 209

- ▲ Zum Anschluss an einen PC über USB-Kabel
- ▲ Nach Installation der Software (inklusive) wird auf dem Bildschirm ein Sender grafisch dargestellt. Mit Mausclick auf die Grafik werden Verbraucher drahtlos über die angelernten ALADIN Easyclick- und SENSOLUX-Empfänger geschaltet.
- ▲ Die PC-Taster (Grafik) werden wahlweise mit Symbol I/O, AUF/AB, oder neutral dargestellt.
- ▲ Einstellmöglichkeiten am PC:
 - Zeit-/Intervall-Steuerung erlaubt die Eingabe fester EIN- und AUS-Schaltzeiten in Minuten
 - Starten und Stoppen des Bildschirmschoners löst Sendesignale aus (auch mit Verzögerungszeiten)
- ▲ Es können nur Empfänger mit Plus-Funktion verwendet werden. Die Empfänger müssen als Tasterfolger oder Ein-Taster-Funktion parametrierbar werden
- ▲ Sendet Funkprotokoll EnOcean 868 MHz
- ▲ Ideal für alle Anwendungen, in welchen Funktaster, Timer etc. mit einer zusätzlichen, einfachen Ansteuerung via PC betrieben werden müssen
- ▲ Kann gemeinsam mit anderen ALADIN Easyclick-Sendern die gleichen Aktoren ansteuern

Technische Daten:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ▲ Sendefrequenz: | 868,3 MHz |
| ▲ Spannungsversorgung:
- ab PC | USB |
| ▲ Umgebungstemperatur: | -20° bis +40° C |
| ▲ Rel. Luftfeuchtigkeit: | 0% - 93% |
| ▲ Schutzart: | IP 20 |
| ▲ Approbation: | CE, KEMA / KEUR |
| ▲ Prüfvorschriften | R&TTE 1999/5/EC
ETSI EN301-489-1 |

Masse:

58 x 28 x 25 mm

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick Sender extern, USB
- ▲ USB Kabel
- ▲ Daten-CD mini
- ▲ Installationsanleitung

