ALADIN Funktaster 2-fach - ▼▲ dunkelgrau

Mit Rahmen "Feller EDIZIO.liv"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300339	207 042 569	dunkelgrau

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIO.liv



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean	
Sendeleistung:	10 mW	
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos	
Betriebstemparatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen	
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3	
Herstellung:	CH, EU	
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreischaltung	
Steuerung/Verwendung:	 Lichtsteuerung Jalousiesteuerung Div. Steuern und Schalten Netzfreischaltung DALI-Steuerung 	
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)	
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H 96 96 14	
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi	
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend	

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
1 x Rahmen EDIZIO.liv
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung
Manual in D / F





