ALADIN Eintrittsampel-Set No. 2

Mit Funktaster bedruckt I / O

Vom Funktaster aus wird ein Schaltbefehl an die Eintrittsampel gesendet. Die Eintrittsampel schaltet rot oder grün. Am Sender sieht man des Status der Signalisation nicht. Das System eignet sich insbesondere für Büros, Wartezimmer, Arztpraxen etc. Das Set kann optional mit der Funkklingel ALADIN Bell (300468) erweitert werden. Der Ampel-Empfänger wird mit 4 verschiedenen Piktogrammen geliefert.

Artikelnummer:	**E-Nummer:**	**Farbe:**
300341	205 940 859	weiss

Funktion:

Anzeige Rot / Grün

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos ■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemparatur:	0° bis +40° C
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	DE
Einbindung mit/in:	■ Ampel-System
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ NS / LV Directive 2014/35/EU
Montage:	UP - Unterputz

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte (Art. 300131)
1 x UP-Empfänger mit LEDs (Art. 300346)
1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
1 x Blende für Ampel
4 x Pictogramme (Sitzung, Empfang, Eintreten, Arzt)
Manunal in D

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch