# ALADIN EnO Eintrittsampel-Set No. 2

**Mit Funktaster bedruckt I / O**

Vom Funktaster aus wird ein Schaltbefehl an die Eintrittsampel gesendet. Die Eintrittsampel schaltet rot, grün oder gelb. Am Sender sieht man des Status der Signalisation nicht. Das System eignet sich insbesondere für Büros, Wartezimmer, Arztpraxen etc. Das Set kann optional mit der Funkklingel ALADIN Bell (300349) erweitert werden. Die Eintrittsampel kann mit 4 der beiliegenden Piktogramme (Sitzung, Empfang, Eintreten, Arzt) ausgestattet werden.



| **Artikelnummer:** | **E-Nummer:** | **Farbe:** |
|---|---|---|
| 300343 | 205 940 869 | weiss |

**Funktion:**

- Anzeige ob Raum frei/besetzt (eintreten/warten) ist - grün-rot
- Schalten mit Funktaster
- Optional kann das Set mit Funkglocke "Bell" erweitert werden

**Einsatzbereich:**

- Montage der Ampel neben Türe
- Büros / Sitzungszimmer
- Empfang / öffentliche Verwaltungen
- Arztpraxen / Spitäler etc.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| **Frequenz / Funkprotokoll:** | 868,3 MHz / EnOcean |
| **Standby-Verbrauch:** | < 0.5 W |
| **Energieversorgung:** | ■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos<br>■ Netzspannung ~ 230V |
| **Betriebstemparatur:** | 0° bis +40° C |
| **Schutzklasse:** | IP20 |
| **Herstellung:** | DE |
| **Einbindung mit/in:** | ■ Ampel-System |
| **Steuerung/Verwendung:** | ■ Lichtsteuerung<br>■ Div. Steuern und Schalten |
| **Konformität:** | ■ RED-2014/53/EU<br>■ REACH-1907/2006<br>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) |
| **Montage:** | UP - Unterputz |

**Produkteunterlagen:**

**Lieferumfang:**

- 1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte (Art. 300131)
- 1 x UP-Empfänger mit LEDs (Art. 300347)
- 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
- 1 x Blende für Ampel
- 4 x Piktogramme (Sitzung, Empfang, Eintreten, Arzt)
- Manunal in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch