ALADIN EnO REG Antennen-Modul

Mehrere Antennen pro System möglich

Empfangsmodul für REG-Empfänger. Mindestens ein Antennenmodul ist in jedem ALADIN-REG-Modul-System notwendig. Mehrere Antennen-Module können kombiniert werden. Sichere Funkverbindung auch in grossen Gebäuden, da beliebig viele Antennen-Module in Serie via Antennen-Bus (G51-Kabel) auf das REG-System geführt werden können.



Artikelnummer:	**E-Nummer:**	**Farbe:**
300482	204 900 119	weiss

Funktion:

- Empfängt, sendet und prüft die Funktelegramme
- Bei Bedarf können weitere Antennen-Module via Modulbus nachgerüstet werden
- Reapeatersignale aufnehmen und per Modulbus weiterleiten
- Mindestens ein Antennen-Modul ist zwingend notwendig (REG-Module haben keine interne Empfangseinheit)

Einsatzbereich:

- Montage in jedem Stockwerk / im Empfangsbereich der Sender
- Verkabelung auf REG mit SPV (Kabel G51 / U72), bis max. 1000 m
- Moduliert Funkprotokolle auf Modul-BUS und leitet diese zu REG

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Spannungsversorgung:	24 V DC / BUS
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Eigenverbrauch:	Betrieb max. 20 mA / 0.5 W
Energieversorgung:	■ Bussystem / interner Bus
Betriebstemparatur:	-20° bis +40° C
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH, EU
Einbindung mit/in:	■ EnOcean REG-Empfänger
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Heizungssteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreischaltung
Zertifizierung:	CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** **B** **H** 80 Ø 20
Montage:	AP - Aufputz

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

- 1 x Antennen-Modul
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch