ALADIN Poussoir radio, simple

Avec le cadre "Feller EDIZIOdue"

Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-poussoir sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz.



No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300253	207 001 809	rouge (Feller berry)

Fonctions:

- Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)
- Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)
- Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN
- Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz / avec NFC (à partir d'octobre 2020)

Domaine d'applications:

- Dans tous bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)
- Idéal pour les nouveaux bâtiments (planification facilitée)
- Idéal également pour les rénovations (pas de câblage nécessaire, moins d'efforts)
- Conception adaptée à EDIZIOdue

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Puissance d'émission:	10 mW
Alimentation d'énergie:	■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3
Production:	CH, EU
Intégration avec/dans:	■ EnOcean récepteur ENC ■ EnOcean récepteur AMD ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX- / BACnet- / Modbus-passerelle ■ Système d'occupation ■ Commutation fiable
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. ■ Déconnexion du réseau
Certification:	CE
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L** **L** **H** 87 87 13
Installation:	Vissage et collage, ou installation en combinaison multiple
Installation en combinaison multiple:	Oui - cadre de fixation inclus

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x poussoir radio / plaque de montage
- 1 x cadre de recouvrement EDIZIOdue
- 1 x cadre de fixation pour comb. muliple
- feuille à coller spécial
- Notice en Fr / De

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch