

ALADIN Poussoir radio, simple - ▲ gris clair

Avec le cadre "Feller EDIZIO.liv"

Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-poussoir sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz.

No d'article: 300331	E-No: 207 042 429	Couleur: gris clair
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Fonctions:

- Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)
- Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)
- Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN
- Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz / avec NFC

Domaine d'applications:

- Dans tous bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)
- Idéal pour les nouveaux bâtiments (planification facilitée)
- Idéal également pour les rénovations (pas de câblage nécessaire, moins d'efforts)
- Conception adaptée à EDIZIO.liv



Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean						
Puissance d'émission:	10 mW						
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage 						
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs						
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3						
Production:	CH, EU						
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Récepteur ENC ■ Récepteur AMD ■ KNX-passerelle 						
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande de store / vénitien ■ Commande et commutations div. 						
Certification:	CE						
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 						
Dimensions en mm (LxLxH/P):	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>L</td> <td>L</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>96</td> <td>14</td> </tr> </table>	L	L	H	96	96	14
L	L	H					
96	96	14					
Installation:	Vissage et collage, ou installation en combinaison multiple						
Installation en combinaison multiple:	Oui - cadre de fixation inclus						

Livraison:

- 1 x poussoir radio / plaque de montage
- 1 x plaque de montage EDIZIO.liv
- feuille à coller spécial
- Notice en Fr / De