

Récepteur ALADIN de store / 2 canaux / 230V / ENC

Pour les stores, jalousies, vénitiennes / 1 moteur

Récepteur encastré pour la commande de stores, jalousies et vénitiennes, ainsi que d'autres consommateurs électriques similaires, en tenant compte de diverses fonctions. Idéal pour les rénovations.

No d'article: 300630	E-No: 304 112 009	Couleur: verte
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Fonctions:

HAUT/STOP/BAS avec réglage des lamelles (standard)
 HAUT/STOP/BAS sans réglage des lamelles
 Fonction de sécurité pour le blocage du store
 Commande de contact de fenêtre / porte et poignée de fenêtre
 Fonction comme répéteur (repeater)
 Chaque fonction a différents paramètres (temps/affectation des touches)

Domaine d'applications:

Les stores
 Les vénitiennes
 Les jalousies
 Commande: 1 moteur

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean		
Autoconsommation:	< 0.5 W		
Types de charges:	■ Charge du moteur: 600 VA		
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V		
Température ambiante:	-20° à +40° C		
Type de protection:	IP20		
Production:	CH, EU		
Intégration avec/dans:	■ Récepteur ENC		
Contrôle/Utilisation:	■ Commande de store / vénitien		
Certification:	KEMA/KEUR, CE		
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489		
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L	L	H
	52	51	26
Installation:	ENC - encastrée		



Livraison:

1 x récepteur ENC
 Notice en F / A