ALADIN Module d'antenne / système AMD

Plusieurs antennes par système possible

Module de réception, au moins un module d'antenne est nécessaire dans chaque système de module ALADIN REG. Plusieurs modules d'antenne peuvent être combinés. Jusqu'à 128 modules AMD divers, ou modules d'antenne, peuvent être facilement combinés par le BUS du module (connecteur RJ45). Connexion radio sécurisée même dans les grands bâtiments, car un nombre importants de modules d'antenne peuvent être connectés en série au système AMD par le BUS d'antenne (câble G51).



No d'article:	E-No:	Couleur:
300697	204 900 109	blanc

Fonctions:

- Recevoir, envoyer et vérifier les radiotélégrammes
- Si nécessaire, d'autres modules d'antenne peuvent être installés ultérieurement par le BUS de modules.
- Enregistrement des signaux des répéteurs et leur transmission par BUS de module

Domaine d'applications:

- Installation à chaque étage / dans la zone de réception de tous les émetteurs
- Câblage vers AMD avec ALT (câble G51 / U72) / max. 1000m
- Modifie les protocoles radio sur le BUS et les transmets vers le AMD

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	0.5 W / Betrieb: 22 mA
Alimentation d'énergie:	■ Système de bus
Température ambiante:	-20° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	CH, EU
Intégration avec/dans:	■ Récepteur AMD
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande de store / vénitien ■ Commande de chauffage ■ Commande et commutations div. ■ Déconnexion du réseau
Certification:	KEMA/KEUR, CE
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L L H** 103 Ø 24
Installation:	Montage en saillie

Livraison:

- 1 x Module d'antenne
- Notice en Fr / De

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch